

抜群の抑止力!! 万引・盗難にお困りなら



ミテマスmini

低価格で
どこでも設置可能な
防犯モニター

優れた6つの特徴

低価格 / 簡単設置 / 縦横自由 / 音声案内
長時間録画 / 人感センサー

店舗セキュリティをより簡単に **新発売**

ミテマスmini



ミテマスmini は、どんな一瞬も見逃さない!



万引防止



書店



バックチェック

犯罪抑止
監視・管理



エレベーター



工場の危険エリア



セルフレジ

特徴 features

らくらく設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給ONで自動起動、録画開始
電源供給OFFで自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取付※

※ VESA75×75 対応モニタ金具、防犯カメラフィクサーなどで設置



外觀イメージ



低コストで導入可能

ミテマス標準機より機能を集約、製品小型化により安価でご提供

- 低価格で設置数増加により多くの場所をカバーできるようになる
- 小型化で陳列の邪魔にならずに設置

人感センサー搭載

センサー機能により無駄なく効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力

※ ピンポン・いらっしやいませ (音量可変)
センサー録画機能設定 (感知後約3分録画)

リアルタイムモニタ出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- モニタに監視映像が映ることでの万引き等への高い犯罪抑止効果
- 年月日時分秒のモニタ表示、録画可



総録画時間10日以上 (目安) ※

長時間録画で安心

- 映像はSDカードに自動録画
- SDカード自動上書き設定

※ microSDXCカード 128GB 使用時



●スペック表

項目	内容	詳細
製品名	ミテマス mini	
型番	M1mini21	
基本機能	電源制御	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	検知音自動録画 自動上書き録画	常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能 外部メモリー容量満杯時に自動上書き (古い順)
	人感センサー	検出距離 約5m以内 検出角度 約100度
	検知音出力	センサー反応時の音声出力として「ピンポン」・「いらっしやいませ、ご来店有難うございます」を選択可能 (音量可変)
	保護機能	・ボタン操作保護 ・電源ジャック/外部メモリー一部のカバー
センサー出力	センサー反応時に接続信号 (純線型) を出力可能	
録画部	外部メモリー	microSDHC・microSDXCカード: 16GB ~ 128GB まで対応可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間: 10日以上 (128GBメモリー搭載時の目安です) センサー連動録画モード時: 反応後 30秒/1分/3分間の録画を選択可能
	タイムスタンプ	年月日時分秒をモニタに出力 (録画データにも反映)

項目	内容	詳細	
カメラ部	画素数	200万画素	
	画角	垂直 約112度 水平 約58度 (縦向き設置)	
モニター部	画面サイズ	7インチ	
	視野角	上下左右 約170度以上 ※IPS仕様	
	画素数	1024 x 600	
表示向き	モニタ上 ミラー表示 (鏡写し表示) 録画映像 非ミラー表示 (実像表示)		
	一般	外形・色 230(H)×118(W)×23(D) mm ホワイト (シボ有) 質量 約370g	
取付仕様	取付穴	取付穴: VESA規格 (75×75mm) U1/4 インチネジ (1穴1箇所)	
	電源	ACアダプター 方式: DC出力5V 2A	
	入出力端子	電源ジャック センサー出力ジャック microSDカード用ソケット	
	動作環境	屋内用 湿度: 0℃ ~ 40℃ 湿度: 85%以下 (非結露)	
付属品	ACアダプター、取扱説明書 ※ microSDカード、取付金具は別売。		

お問い合わせ・ご注文

株式会社ビット・エイ 担当/営業部



本社

〒950-1457 新潟市南区清水4501-1
TEL 025-371-4165 FAX 025-371-4414

東京情報センター

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 7F
TEL 03-6811-6217 FAX 03-6811-7728